HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500P AVR

ECT7500P-AVR

Cijena sa PDV-om: 3.755,00 €



7,5 kW za trofazne potrošače

Powered by Honda ECT7500P AVR spaja benzinski motor Honda GX390 i alternator Soga. Trajna snaga iznosi 7,5 kW pri 400 V i 4,6 kW pri 230 V. Izvedba AVR automatski regulira izlazni napon. Motor pokrećete užetom.

Glavne prednosti

- **Odvojeni izlazi 230 V i 400 V.** Trofazni izlaz od 400 V ima trajnu snagu 7,5 kW, a jednofazni od 230 V 4,6 kW. To su različite mogućnosti istog agregata: ukupnu trofaznu snagu ne možete dobiti iz jedne utičnice od 230 V.
- **AVR automatski regulira napon.** Automatski regulator AVR prilagođava uzbudu alternatora i time smanjuje promjene izlaznog napona pri različitim opterećenjima. AVR ne povećava raspoloživu snagu agregata.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX390 i alternator Soga postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prijenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovitim pregledima.
- **Motor Honda GX390 i ručno pokretanje.** Četverotaktni motor Honda GX390 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Trofazna oprema na terenu.** Izlaz od 400 V namijenjen je kompatibilnim trofaznim potrošačima. Za motore i pumpe uz snagu tijekom rada važna je i snaga potrebna pri pokretanju. Jednofazni potrošači koriste zaseban izlaz od 230 V.
- **Što znači Powered by Honda.** To je agregat drugog proizvođača s ugrađenim motorom Honda. Alternator, električni izlazi i regulacija pripadaju konkretnom modelu EC ili ECT, a ne Hondinoj seriji EU ili EG.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Je li sva snaga dostupna pri 230 V?

Ne. ECT7500P AVR ima pri 230 V trajnu snagu 4,6 kW, a pri trofaznih 400 V 7,5 kW. Te snage ne zbrajajte. Pri odabiru uzmite u obzir napon potrošača i njegovo opterećenje pri pokretanju.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka Powered by HONDA
Model ECT7500P-AVR
Marka / tip Honda GX390
Marka / tip Soga / bez četkica / AVR

Učinak i rad
Maksimalna snaga pri 230 V (W) 5.200 W
Trajna snaga (W) 4.600 W (230 V)
Maksimalna snaga pri 400 V (W) 8.000 W
Trajna snaga pri 400 V (W) 7.500 W
Nazivna struja pri 230 V (A) 20 A
Nazivna struja pri 400 V (A) 10,8 A
Zaštita od niske razine ulja DA
Zapremnina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,4 l/h

Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 2,5 h

Dimenzije i oprema

Dimenzije (D × Š × V) 77x51x56cm

Masa 96 kg

Buka 72 dB(A) – 7m

Stupanj zaštite IP54

Motor i pogon

Pokretanje Ručni

Snaga motora (KM) 11,1

Snaga motora (kW) 8,2

Broj okretaja motora 3000 o/min

Cilindri 1

Gorivo Benzin

Dovod goriva Rasplinjač

Paljenje Tranzistorski

Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Napajanje i spremnici

Regulacija napona AVR

Utičnice 1~230 V 1x 230V-16A

Utičnice 3~400 V 1x 400V-16A 5P

Spremnik goriva 6,1 l

Nazivni napon 3~400V i 1~230V

Frekvencija 50Hz