HONDA

HONDA AGREGAT EG4500 CL

EG4500CLGWT1

Cijena sa PDV-om: 2.571,00 €



4,0 kW i digitalna regulacija D-AVR

Honda EG 4500 CL daje 4,0 kW nazivne i 4,5 kW najveće snage pri 230 V. D-AVR regulira napon pri promjenama opterećenja, a spremnik od 24 l omogućuje dulji rad između dolijevanja. Motor Honda GX390 pokrećete užetom; agregat je u otvorenom čeličnom okviru.

Glavne prednosti

- **D-AVR: digitalna regulacija napona.** Digitalni regulator prati izlazni napon i ispravlja ga pri promjenama opterećenja. Time smanjuje oscilacije napona pri uključivanju i isključivanju alata te treperenje priključene rasvjete.
- **Motor Honda GX390 i ručno pokretanje.** Četverotaktni motor Honda GX390 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Spremnik goriva od 24 l.** EG 4500 CL ima spremnik za 24 l benzina. Razinu goriva pratite na ugrađenom pokazivaču bez otvaranja čepa. Vrijeme rada ovisi o opterećenju priključenih uređaja.
- **Cjevasti okvir i gumeni nosači.** Motor Honda GX390 i alternator Honda postavljeni su u otvoreni čelični okvir. Gumeni nosači smanjuju prijenos vibracija na okvir, a otvorena izvedba olakšava pristup pri redovitim pregledima.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Alat i oprema bez mreže.** Na gradilištu napaja kompatibilan alat, rasvjetu i drugu opremu za 230 V. Uređaji s elektromotorom pri pokretanju mogu trebati više snage nego tijekom uobičajenog rada.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EG4500 CL
EAN kod 3830074350056
Marka / tip Honda GX390
Marka / tip Honda / bez četkica / D-AVR

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 4,5
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 4,0
Nazivna struja (A) – 1~230V 17,4A
Zaštita od niske razine ulja DA
Zapremnina 389cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 2,5 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 9,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 68 x 53 x 57cm
Masa 79,5 kg
Pokazivač razine goriva DA
Buka 81 dB(A) – 7m
Stupanj zaštite IP23

Motor i pogon

Pokretanje Ručni
Snaga motora (KM) 11,1
Snaga motora (kW) 8,2
Broj okretaja motora 3600 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Rasplinjač
Paljenje Tranzistorski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno

Napajanje i spremnici
Regulacija napona D-AVR
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Spremnik goriva 24 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz