HONDA

HONDA AGREGAT EU32I

EU32IG

Cijena sa PDV-om:
3.549,00 €



2,6 kW uz inverter

Honda EU32i je jednofazni inverter agregat nazivne snage 2,6 kW i najveće snage 3,2 kW. Spaja prijenosno kućište, ubrizgavanje goriva i praćenje rada putem telefona. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutačnoj potrošnji.

Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj okretaja opterećenju.
- **Elektroničko ubrizgavanje u motoru GX130i.** Sustav ubrizgavanja dozira gorivo motoru GX130i prema radnim uvjetima. Za pokretanje uključite prekidač i povucite uže; nema ručnog podešavanja čoka.
- **Bluetooth: podaci i zaustavljanje na telefonu.** U aplikaciji Honda My Generator pratite razinu goriva i opterećenje, upravljate funkcijom Eco Throttle te zaustavljate motor. Veza radi putem Bluetootha u blizini agregata. Pokretanje ostaje ručno, užetom.
- **Eco Throttle prilagođava broj okretaja.** Kada priključeni uređaji trebaju manje energije, Eco Throttle smanjuje broj okretaja motora. Pri većoj potrošnji ponovno ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Ručka za nošenje i 26,5 kg.** Gornja ručka dio je kućišta pa EU32i prenosite do mjesta rada bez kolica. Suha masa iznosi 26,5 kg; gorivo povećava težinu pri nošenju. Tijekom rada agregat stoji na tlu izvan vozila.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

Primjena

- **Prijenosna oprema i rasvjeta.** EU32i možete postaviti uz mjesto rada za napajanje rasvjete, punjača i kompatibilne elektroničke opreme. Ukupna potrošnja mora ostati unutar nazivne snage; uzmite u obzir i kratkotrajna opterećenja pri pokretanju.

Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

Mogu li agregat pokrenuti telefonom?

Ne. Putem Bluetootha možete pratiti rad, upravljati funkcijom Eco Throttle i zaustaviti motor. EU32i pokrećete na agregatu prekidačem i užetom.

Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
Marka HONDA
Model EU32i
Marka / tip Honda GX130i
Marka / tip Honda / bez četkica / Inverter

Učinak i rad
Najveća snaga (kVA) – 1~230V 3,2
Nazivna snaga (kVA) – 1~230V 2,6
Nazivna struja (A) – 1~230V 11,3
Zaštita od niske razine ulja DA
Zapremnina 130 cm³
Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja 1,0 l/h
Vrijeme rada pri 75 % opterećenja 4,5 h

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 57 x 30 x 45 cm
Masa 26,5 kg

Pokazivač razine goriva DA
Buka 62 dB(A) – 7m
Stupanj zaštite IP23

Motor i pogon
Pokretanje Ručni
Automatska regulacija motora DA / Honda ECO Throttle
Snaga motora (KM) 3,1
Snaga motora (kW) 2,3
Broj okretaja motora 5500 o/min
Cilindri 1
Gorivo Benzin
Dovod goriva Ubrizgavanje
Paljenje Elektronski
Emisijska norma EU EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno

Napajanje i spremnici
Regulacija napona Inverter
Utičnice 1~230 V 2x 230V-16A (šuko)
Spremnik goriva 4,6 l
Nazivni napon 1~230V
Frekvencija 50Hz