

HONDA

HONDA AGREGAT EG4500 CL

EG4500CLGWT1

Cijena sa PDV-om:

2.571,00 €



Honda Generator EG4500 CL - Pouzdan Izvor Električne Snage za Najzahtjevnije Zadatke

Honda Generator EG4500 CL je visoko učinkovit i pouzdan izvor električne snage dizajniran da zadovolji najzahtjevnije zadatke. Sa svojom snagom, izdržljivošću i brojnim funkcijama, idealan je za profesionalne korisnike, građevinare i sve koji trebaju pouzdanu električnu opskrbu na terenu.

Snaga i Performanse: EG4500 CL ima maksimalnu snagu od 4,5 kVA pri jednofaznom naponu od 230V, sa trajnom snagom od 4,0 kVA. Ova impresivna snaga omogućava napajanje mnogih uređaja i alata sa lakoćom.

Pouzdan Motor: Generator je opremljen snažnim motorom Honda GX390 snage 11,1 KS (8,2 kW) i brojem okretaja motora od 3600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj robusnosti i trajnosti.

Veliki Kapacitet Goriva: S rezervoarom za gorivo od 24 litara, EG4500 CL može raditi do 9,5 sati pri 75% opterećenju, što je idealno za dugotrajne projekte i zadatke.

Indikator Nivoa Goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva omogućava vam jednostavno praćenje preostalog goriva. Generator je također opremljen s D-AVR sustavom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji osigurava stabilan napon čak i pri promjenjivim opterećenjima.

Automatska Regulacija Motora i Honda ECO Throttle: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose uštedi goriva i smanjenju buke tokom rada.

Utičaći i Prenosiv Dizajn: Generator ima 2x 230V-16A utičnice za električne uređaje. Unatoč svojoj snazi, prenosiv je i jednostavan za premještanje na različite lokacije.

Tih Rad: Bučnost od 81 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno niska s obzirom na visoku snagu ovog generatora.

Honda Generator EG4500 CL je izuzetno pouzdan i moćan izvor električne snage koji će se nositi čak i sa najzahtjevnijim zadacima. Sa svojom snagom, izdržljivošću i pouzdanošću marke Honda, odličan je investicija za profesionalnu upotrebu.

Tehnične specifikacije

Znamka HONDA

Model EG4500 CL

EAN koda 3830074350056

Marka / Tip HONDA

Nominalna voltaža 230V

Frekvenca 50 Hz

Stupanj zaštite IP23

Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 4,5

Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 4,0

Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V -

Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V -

Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 17,4

Dugotrajna snaga (A) - 3~400V -

Starter Ručni

Regulacija napona D-AVR

Uljna zaštita DA

Pokazivač količine goriva DA

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Utičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)

Utičnice 3~400V -

Marka / Model Honda GX390

Snaga motora (kW) 8,2

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 389 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 2,5 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 24,0 litrov

Avtonomija; 75% opterećenje 9,5 h

Razina buke 79 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 68x53x57cm

Masa 79 kg