HONDA

# HONDA AGREGAT EU10I

**EU10IT1GW1**

**Cijena sa PDV-om:**
**1.397,00 €**




## 0,9 kW uz inverter

Honda EU10i je jednofazni inverter agregat nazivne snage 0,9 kW i najveće snage 1,0 kW. Kompaktno kućište s ručkom namijenjeno je prenošenju između različitih mjesta rada. Eco Throttle prilagođava rad motora trenutačnoj potrošnji.

### Glavne prednosti

- **Inverter za stabilno napajanje.** Elektronika pretvara proizvedenu električnu energiju u stabilan izlazni napon i frekvenciju. Agregat tako napaja i uređaje s elektronikom, dok motor može prilagođavati broj okretaja opterećenju.
- **Eco Throttle prilagođava broj okretaja.** Kada priključeni uređaji trebaju manje energije, Eco Throttle smanjuje broj okretaja motora. Pri većoj potrošnji ponovno ih povećava. Tako pri manjem opterećenju smanjuje potrošnju goriva i buku.
- **Motor Honda GXH50 i ručno pokretanje.** Četverotaktni motor Honda GXH50 pokrećete povlačenjem užeta. Benzin i ulje odvojeni su pa ne pripremate dvotaktnu mješavinu. Motor mehanički pokreće alternator koji proizvodi električnu energiju.
- **Ručka za nošenje i 13 kg.** Gornja ručka dio je kućišta pa EU10i prenosite do mjesta rada bez kolica. Suha masa iznosi 13 kg; gorivo povećava težinu pri nošenju. Tijekom rada agregat stoji na tlu izvan vozila.
- **Oil Alert štiti motor.** Senzor prati razinu ulja i automatski zaustavlja motor kada je preniska. Time pomaže spriječiti oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.

### Primjena

- **Prijenosna oprema i rasvjeta.** EU10i možete postaviti uz mjesto rada za napajanje rasvjete, punjača i kompatibilne elektroničke opreme. Ukupna potrošnja mora ostati unutar nazivne snage; uzmite u obzir i kratkotrajna opterećenja pri pokretanju.

### Rad samo na otvorenom

Agregat mora raditi vani, dalje od prozora, vrata i ventilacijskih otvora. Ispušni plinovi sadrže opasan ugljikov monoksid. Spajanje na kućnu instalaciju prepustite kvalificiranom električaru uz odgovarajuću preklopnu opremu.

### Tehnične specifikacije

Izvedba proizvoda
**Marka** HONDA
**Model** EU10i
**Marka / tip** Honda GXH50
**Marka / tip** Honda / bez četkica / Inverter

Učinak i rad
**Najveća snaga (kVA) – 1~230V** 1,0
**Nazivna snaga (kVA) – 1~230V** 0,9
**Nazivna struja (A) – 1~230V** 3,9
**Zaštita od niske razine ulja** DA
**Zapremnina** 49,9 cm³
**Potrošnja goriva pri 75 % opterećenja** 0,6 l/h
**Vrijeme rada pri 75 % opterećenja** 3,5 h

Dimenzije i oprema
**Dimenzije (D × Š × V)** 45 x 24 x 38 cm
**Masa** 13 kg
**Buka** 62 dB(A) – 7m
**Stupanj zaštite** IP23

Motor i pogon
**Pokretanje** Ručni
**Automatska regulacija motora** DA / Honda ECO Throttle
**Snaga motora (KM)** 2,1
**Snaga motora (kW)** 1,6

**Broj okretaja motora** 4500 o/min
**Cilindri** 1
**Gorivo** Benzin
**Dovod goriva** Rasplinjač
**Paljenje** Tranzistorski
**Emisijska norma EU** EURO 5 (Stage V)
**Hlađenje** Zračno

Napajanje i spremnici
**Regulacija napona** Inverter
**Utičnice 1~230 V** 1x 230V-16A (šuko)
**Utičnice 12 V** 1x 12V
**Spremnik goriva** 2,1 l
**Nazivni napon** 1~230V
**Frekvencija** 50Hz