

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT13500TE AVR

ECT13500TE-AVR

Cijena sa PDV-om:

5.162,00 €



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Znamka Powered by HONDA

Model ECT13500TE-AVR

Marka / Tip Sincro FT2MES

Nominalna voltaža 230V / 400V

Frekvencija 50 Hz

Stupanj zaštite IP23

Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 5,0

Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 4,5

Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V 13,5

Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V 12,0

Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 20

Dugotrajna snaga (A) - 3~400V 17

Starter Električni

Regulacija napona AVR

Uljna zaštita DA

Pokazivač količine goriva -

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)

Utičnice 3~400V 1x CEE 400V 16A 5P

Marka / Model Honda GX630

Snaga motora (kW) 14,0

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 2

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 688 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 4,2 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 20,0 litrov

Avtonomija; 75% opterećenje 4,8 h

Razina buke 75 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 102x55x60cm

Masa 149 kg